

- Softwareentwicklung
- Internetdienstleistungen
- Service
- Grafik & Design



01.01.2016

Druckersteuerung in NormFakt

In NormFakt werden bis zu 5 Drucker angesteuert. Damit ist es möglich verschiedene Methoden zu nutzen.

Standard

Es ist nur ein Drucker mit einem Schacht vorhanden. Es wird alles auf Firmenpapier oder Blancopapier gedruckt. Bei Blankopapier kann ein Briefbogen mit NormFakt gestaltet werden.

2 Drucker oder 2 Schächte

In Drucker 1 oder Schacht 1, (Standarddrucker) liegt das Blankopapier und im Drucker 2 oder Schacht 2 liegt das Firmenpapier für das Original.

Bei 2 oder mehreren Schächten kann die Schachtsteuerung verwendet werden. Diese basiert auf den druckereigenem Schacht-Code (nicht die Schachtnummer). Der Code kann beim HAUPT-Benutzer unter Hilfe-Optionen-Optionen eingelesen werden. Mit DoppelClick auf das Wort „Original“ wird ein Fenster mit den Codierungen aufgemacht. Hier nun den Drucker auswählen und mit DoppelClick auf den Schacht wird die Codennummer übernommen. Ebenso für Kopien. (Option 3 Listen ohne Funktion).

Zeigt die Schachtsteuerung keine Funktion, dann kann die zwei Treiber Installation helfen. Der Drucker wird zweimal unter verschiedenen Namen installiert. Dabei ist es wichtig jedem Treiber nur den Schacht freizugeben der jeweils benutzt werden soll.

Beispiel: Treiber 1 soll nur Schacht 1 ansteuern, dann muss der Schacht 2 als „Nicht verfügbar“ eingetragen werden. Bei Treiber 2 genau wie vor nur umgekehrt. Der Treibername darf nicht zu lang oder mit Leerzeichen versehen sein. So sollte statt: „HP Laserjet 400 Schacht1“ kurz „HPLj4000Schacht1“ genutzt werden. Der automatisch vergebene Treibername kann bei den Drucker-Eigenschaften geändert werden. Gibt der Treiber keine Möglichkeit die einzelnen Schächte zu sperren, kann nur die Schachtsteuerung (Diese wird nur aktiv wenn der Treibername bei Original und Kopie gleich ist) genutzt werden.

Wir haben bereits viele auf dem Markt üblichen Drucker getestet und entsprechend installiert bekommen. Dennoch kann es vorkommen das einige Drucker, keiner dieser Ansteuerungen ermöglicht. Dann kann der Drucker nicht für NormFakt genutzt werden. Sollte ein Drucker nicht geeignet sein, oder nicht nach den obigen Anweisungen installiert sein, können wir keine Haftung für Mehrkosten von Fremdfirmen verursachten Kosten übernehmen.

Beispiel: Gleicher Drucker, 2 Treiberinstallationen, mehrere Schächte.

